

ORIGINAL - GLASS WEDGE BASE W16W

Originalersatzteil



Kostengünstige Originalersatzteile für Motorräder

Die ORIGINAL Signallampen mit Glasquetschsockel sind als Originalersatzteile für Ihr Motorrad verfügbar. Sie kommen in vielfältigen Anwendungsgebieten zum Einsatz, beispielsweise als Positions- und Standlicht, Blinklicht, Bremslicht, Nebelleuchte und Rückfahrlicht, aber ebenso als Instrumenten- und Schalterbeleuchtung.

Technische Daten

Produktinformation

Bestellnummer	921
Application (Category and Product specific)	Signallampen


Elektrische Daten

Max. Leistungsaufnahme	19,4 W
Nennspannung	12,0 V
Nennleistung	16,00 W
Leistungsaufnahme-Toleranz	±10 %
Prüfspannung	13,5 V

Photometrische Daten

Lichtstrom	310 lm
Lichtstrom-Toleranz	±20 %

Abmessungen & Gewicht



Länge	38,0 mm
Durchmesser	16,0 mm
Produktgewicht	2,00 g

Lebensdauer

Lebensdauer B3	400 h
Lebensdauer Tc	1000 h

Zusätzliche Produktdaten

Sockel (Normbezeichnung)	W2.1x9.5d
--------------------------	-----------

Produktdatenblatt

Einsatzmöglichkeiten

Technologie	AUX
-------------	-----

Zertifikate & Standards

ECE-Kategorie	W16W
---------------	------

Klassifikationen

Bestellnummer	921
---------------	-----

Länderspezifische Informationen

EAN	METEL-Code	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321100948	OSRA921	-	-	-
4008321100955	OSRA921	-	-	-
4008321100948	OSRA921	-	-	-

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4008321100948	ORIGINAL - WEDGE BASE W16W	Unverpackt 1	- x - x -		
4008321100955	ORIGINAL - WEDGE BASE W16W	Faltschachtel 10	54 mm x 40 mm x 138 mm	0.30 dm ³	33.00 g
4008321100962	ORIGINAL - WEDGE BASE W16W	Versandschachtel 50	205 mm x 144 mm x 64 mm	1.89 dm ³	227.00 g
4008321349507	ORIGINAL - WEDGE BASE W16W	Blister 2	95 mm x 70 mm x 18 mm	0.12 dm ³	9.00 g
4008321349514	ORIGINAL - WEDGE BASE W16W	Versandschachtel 20	79 mm x 105 mm x 189 mm	1.57 dm ³	142.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

Produktdatenblatt



OSRAM